

## Tastatur zur Steuerung von Kameras NV-KBD40



### Charakteristik

- Tastatur für die Fernsteuerung von NOVUS® Speed-Dome Kameras sowie NOVUS® Kameras mit der Steuer-Schnittstelle RS-485
- Verfügbare Kameraprotokolle – Speed-Dome Kameras und NOVUS® Kameras: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
- 3-Achsen Joystick mit Zoom-Funktion im Knebelgriff
- 33 Multifunktionstasten
- 2 Berechtigungsstufen: Administrator (Zugriff passwortgeschützt) und Benutzer
- Display: 2 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen
- Betriebsspannung: 9 VDC

Parameter	Beschreibung
Direktansteuerung	NOVUS® Speed-Dome Kameras: CAMA-II & CAMA-mini Serien; NOVUS® Kameras: NVC-HDN550-2/3, NVC-GDN4212V, NVC-GDN5212C-2/3, NVC-HDN520ZL, NVC-HDN370HZL-2 All-In-One (unterstützt bis zu 29 Kameras)
Verfügbare Kameraprotokolle	Novus-C, Novus-C1, Nocus-C2, Pelco-D
Joystick	3-Achsen Joystick (Automatische Rückkehr in die Ausgangsposition, Zoom-Funktion im Knebelgriff)
Funktionstasten	33 Multifunktionstasten
Display	LCD Anzeigetafel - 2 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen
Externe Ports	RS-485 - zur Steuerung von PTZ-Kameras (RJ-45)
Betriebsspannung	9 VDC
Leistungsaufnahme	3 W
Temperaturbereich	5°C ~ 40°C
Abmessungen (HxBxT)	56x335x180 mm
Gewicht	1,25 kg