

Digitalvideorekorder NV-DVR1004NET



Charakteristik

- Simplex: Aufnahme oder Wiedergabe
- Betriebssystem: basierend auf Linux
- Echtzeitanzeige
- Aufnahmegeschwindigkeit: bis zu 25 Bildern/Sek.
- Kompressionsverfahren: M-JPEG
- Auflösung (Aufnahme): 640x272
- Unterstützt zwei Festplatten 3,5" IDE, dabei eine Festplatte in Wechselrahmen
- Steuerung von PTZ-Kameras: über Funktionstasten auf dem Frontpanel & Computernetzwerk
- Steuerung von NOVUS® Kameras mit der Steuer-Schnittstelle RS-485
- Verfügbare Protokolle: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
- Arbeit im Computernetzwerk über IE
- Backup von Aufnahmen über Computernetzwerk
- Software: PC Viewer (zum Durchsehen aufgenommener Datenteile von der Festplatte auf dem PC), DVR_Calc (zur Berechnung der Aufnahmekapazität der Festplatte)
- Betriebsspannung: 100 ~ 240 VAC

Parameter	Beschreibung
Betriebsmodus	Simplex
Betriebssystem	Linux
Videoeingänge	4 x BNC, durchschleifbar
Videoausgänge	Zum Hauptmonitor (1 x BNC)
Alarমেingänge	4
Alarmausgänge	1 Relaisausgang
Aufnahmegeschwindigkeit	Bis zu 25 Bildern/Sek.
Kompressionsverfahren	M-JPEG
Auflösung (Aufnahme)	640x272
Aufnahmemodi	Durchgehende Aufnahme, Ereignisaufnahme (Alarm und/oder Bewegungserkennung)
Anzeigegeschwindigkeit	100 Bilder/Sek. in Echtzeit
Anzeigeformat	Vollbild, Quadbild
Bewegungserkennung	2 Sensorfelder, mit regulierbaren Empfindlichkeitsstufen und regulierbarer Feldanzahl (erforderliche Anzahl für die Aktivierung)
Erkennung von Signalausfall	Vorhanden
Aufnahmezeitplan	Aufnahmemodus (Durchgehend, Alarmerkennung, Aus) in diversen Zeiträumen am Tag
Effiziente Suchfunktion	Nach Datum/Uhrzeit oder Ereignissen
Alarm-Ereignisauflistung	Bis zu 64 Einträgen pro Festplatte
Festplattenspeicher	Unterstützt zwei Festplatten (jeweils maximal 500 GB), dabei eine Festplatte in Wechselrahmen für Festplatten

Parameter	Beschreibung
Backup	Auf PC, direkt von der Festplatte mit Hilfe von PC Viewer, über Computernetzwerk
Externe Ports	1 x Ethernet - RJ-45 1 x RS-485 zum Anschluss von PTZ-Kameras
PTZ-Steuerung	Über Gerätefront & Computernetzwerk (IE)
Verfügbare Steuerprotokolle	Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
DVR-Bedienung	Über Gerätefront & Computernetzwerk
Funktionsmenü	Bildschirm Menü in Englisch
Software	DVR_Calc, PC Viewer
Passwortschutz	1 Zugangspasswort
Systemsicherung	Hardware Watchdog-Funktion (automatischer Neustart bei Fehler)
Betriebsspannung	100 ~ 240 VAC
Temperaturbereich	0°C ~ 40°C
Relative Feuchtigkeit	0% ~ 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)	55x432x321 mm
Gewicht	4 kg
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dysków dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”