

## Tastatur zur Steuerung von Digitalvideorekordern NV-KBD30



### Charakteristik

- Tastatur für die Fernsteuerung von NOVUS® Digitalrekordern
- Verfügbare Digitalrekorderprotokolle: Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3, N-Control
- 27 Multifunktionstasten
- LED-Display: 4-stellig
- Betriebsspannung: 9 VDC

Parameter	Beschreibung
Direktansteuerung	NOVUS® Digitalrekorder: DVR5800, DVR5500, DVR5100, DVR4600, DVR4500, DVR1200 & DVR1100 Serien, NV-DVR1014 (unterstützt bis zu 9 Digitalrekordern)
Verfügbare Digitalrekorderprotokolle	Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3, N-Control
Funktionstasten	27 Multifunktionstasten
Display	LED-Indikator, 4-stelliges LED-Display
Externe Ports	RS-485 - zur Steuerung von PTZ-Kameras (RJ-45)
Betriebsspannung	9 VDC
Leistungsaufnahme	2,5 W
Temperaturbereich	5°C ~ 40°C
Abmessungen (HxBxT)	56x220x180 mm
Gewicht	0,8 kg