

## Signalverstärker

NV-001DR



Parameter	Beschreibung
Gerätetyp	RS-485 Signalverstärker
Dateneingänge	RS-485 (Zweidraht-Schraubklemmen)
Datenausgänge	RS-485 (Zweidraht-Schraubklemmen)
Schutz	2,5 kV Isolation des Eingangs/Ausgangs der Stromkreise, Überspannungsschutz
Betriebsspannung	12 VDC (Netzgerät inbegriffen)
Leistungsaufnahme	4,2 W
Temperaturbereich	0°C ~ 55°C
Relative Feuchtigkeit	0% ~ 95%
Abmessungen (HxBxT)	67x88x27,5 mm
Gewicht	120 g
Empfohlener Kabeltyp	Übertragung über ungeschirmtes CAT 5 UTP-Kabel (Ø = 0,5 mm)